

GVN VRK

VRK-M3 SERİSİ

TRİFAZE KUTULU TEST VARYAĞI Motor Kontrollü Tam Otomatik

Müşteri isteğine göre belirlenmiş ayar sahası aralığında, istenilen voltajı manuel veya servo motor sayesinde otomatik olarak ayarlamayı sağlar. İçerisinde bulunan varyak, tek sargılı emaye bakır telin toroidal sac nüvenin üstüne sarılması ile oluşturulur. Gücü ve voltaj ayarını sağlayan tüm yükü varyak sağlar. Kutulu varyak'ın üzerine monte edilmiş MSC-7203 multimetreler yardımıyla giriş voltajını, çıkış voltajını ve çekilen amperi her fazdan ayrı ayrı anlık olarak görülebilir. Ayrıca MSC-7203 multimetre anlık olarak görülen değerlerin en yüksek ve düşük sayılarını otomatik olarak kaydeder, isteğe göre sıfırlayabilir.



Görülen en yüksek ve en düşük değerleri kaydedebilme
Bilgileri sıfırlama
Giriş çıkış voltajı ve amper kalibrasyonu
Geniş voltaj aralığı
Born klemens veya priz çıkışı
Koruma için v-otomat
Yüksek verim sessiz çalışma
Manuel ya da otomatik ayar
Kaliteli, ergonomik yapı, kolay taşıma aparatları
ISO 9001:2008 ve CE Standartlarında üretim.

GVN VRK VRK-M3 SERİSİ

TRİFAZE KUTULU TEST VARYAĞI
Motor Kontrollü Tam Otomatik

VARYAK



GVN VRK VRK-M3 SERİSİ

TRİFAZE KUTULU TEST VARYAĞI
Motor Kontrollü Tam Otomatik



Ürün Kodu	Güç KVA	380 V	430V	W	D	H	KG
		Sekonder Amper	Sekonder Amper				
GVN-VRKM3	3x0.5	3x2,2	3x2	25	35	75	23
GVN-VRKM3	3x1.0	3x4,5	3x4	25	35	75	34
GVN-VRKM3	3x1.5	3x6,8	3x6	25	35	75	44
GVN-VRKM3	3x2.0	3x9,0	3x8	25	35	75	47
GVN-VRKM3	3x2.5	3x11,3	3x10	25	35	75	56
GVN-VRKM3	3x3.5	3x15,9	3x14	25	35	75	68
GVN-VRKM3	3x4.5	3x20,4	3x18	25	35	75	81
GVN-VRKM3	3x5.0	3x22,7	3x20	25	35	75	82
GVN-VRKM3	3x6,5	3x29	3x26	50	60	110	150
GVN-VRKM3	3x7,5	3x34	3x30	50	60	110	162
GVN-VRKM3	3x10	3x45	3x40	50	60	110	186
GVN-VRKM3	3x12,5	3x56	3x50	60	60	110	237
GVN-VRKM3	3x15	3x68	3x60	60	60	110	261